



Wireless Controller for Quiet Pump Plus

User's Manual

Les générateurs de vagues CoralBox sont spécifiquement conçus pour offrir un équipement parfait pour simuler la mer naturelle environnements. La pompe silencieuse est une pompe à hélice très compacte utilisant des solutions innovantes et de haute technologie pour environnements naturels pour différents habitants de la mer dans des aquariums, des aquariums ou des étangs. L'excellent la conception, y compris le boîtier compact et le support magnétique, permet des directions d'écoulement 3D et un montage simple à chaque point des murs de l'aquarium. Avant de procéder au montage et au fonctionnement correct, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.



Models: QP-5 plus/QP-9 plus/QP-16 plus

I. Function Overview

1. Le système de contrôle unique permet de fonctionner avec différents types d'ondes et de multiples fonctions pouvant générer différents types de vagues en fonction de différents besoins.
2. Les contrôleurs sans fil permettent de synchroniser les opérations entre les générateurs d'ondes. Un contrôleur principal contrôler à distance plusieurs sous-contrôleurs.
3. La pompe électronique à courant continu basse tension à fréquence variable offre aux utilisateurs un environnement sûr.
4. Opération facile pour atteindre les multiples schémas de mouvement de la mer.
5. La direction du flux peut être ajustée selon différents modes opérationnels, selon les besoins.

II. Notes de montage et d'installation

Convient à la plupart des tailles d'aquarium et d'étangs, jusqu'à 15 mm d'épaisseur de paroi en verre.

Attention! Risque de blessure! Faites attention à vos doigts lors de la localisation de l'aimant en raison de son caractère attractif Puissance.

1. Séparez l'aimant externe de la pompe. Localisez la pompe dans la position sélectionnée à l'intérieur le réservoir sur le côté interne de la paroi de verre. Localisez l'aimant externe du côté externe du même mur de verre et faites-le glisser jusqu'à la position de la pompe. Assurez-vous que le verre de l'aquarium est à l'intérieur d'algues de forme libre et est sec et propre à l'extérieur.
2. Si le contrôleur doit être collé sur le réservoir, retirez le papier de protection d'un côté du double ruban adhésif latéral et passé à l'arrière du contrôleur. Détachez le deuxième papier de protection et repérez le contrôleur dans la position sélectionnée.
3. Connectez la pompe au contrôleur à l'aide du connecteur à 3 broches. Insérez la fiche de l'adaptateur dans le contrôleur et connectez le bloc d'alimentation à la source d'alimentation.
4. Démarrer la programmation du contrôleur.

III. Opération et Fonction

3.1 Touches et fonctions du contrôleur d'affichage à LED

Mode/Nuit : Appuyez sur le bouton pour sélectionner différents modes: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 et entrer en mode nuit par une longue pression sur le bouton.

Freq/reverse : Appuyez sur le bouton pour changer le Fréquence et maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode inverse mode.

WI-LE/Reset : Appuyez sur le bouton pour sélectionner Master contrôle "M", "S" pour Slave, "N" pour Standalone.unit Maintenez enfoncé la touche de réinitialisation pendant 3 secondes. pour réinitialiser le contrôleur.

Arrow keys : Flux 10 minutes / Flux 20 minutes ou déplacer la position.





* **Attention:** Si la pompe fonctionne en mode nuit, tout autre mode / alimentation est désactivé jusqu'à la sortie du mode nuit. Mode Faites attention: assurez-vous que l'interrupteur principal du contrôleur est bien éteint avant de brancher le contrôleur avec une alimentation en courant continu ou avec une prise. contrôleur avec bloc moteur.

3.2 Données Techniques

	QP-5 plus	QP-9 plus	QP-16 plus
Flow	5000L (1300gal/h)	9000L (2340gal/h)	16000L (4160gal/h)
Watts	10W	23W	40W
Size	85*60*65mm (3.3*2.7*2.6inch)	105*80*85mm (4.1*3.1*3.3inch)	125*90*85mm (4.9*3.5*3.3inch)

3.3 Introduction de chaque mode

F1: Stream Mode	F2: Pulse Mode	F3: Asynchronous Wave Mode	F4: Nature Mode
<p>F1:Stream Mode Une ou plusieurs pompes peuvent fonctionner en même temps, à débit constant.</p> <p>Press to change frequency Press to change flow</p>	<p>F2:Pulse Mode Une ou plusieurs pompes peuvent fonctionner en même temps, en flux pulsé. Pulse la vague par le temps / fréquence d'écoulement.</p> <p>Nature Mode(LPS) Reef Mode(SPS)</p> <p>Press to change frequency Press to change flow</p>	<p>F3:Asynchronous Wave Mode Déplacez le débit en cycles, Pump A run, Pompe B arrêté; pompe B en marche, pompe Un arrêt Besoin d'avoir 2 pompe avec WIFI maître et esclave de courir</p> <p>Press to change frequency Press to change flow</p>	<p>F4:Nature Mode Le niveau de uissance changements entre 30% ~ 100% faisant un flux plus naturel modèle.</p> <p>Press to change frequency Press to change flow</p>

	 	
<p>F5: Reef Mode Le pouvoir du flux change en mode aléatoire dans volume et temps. C'est le meilleur mode pour les coraux.</p> <p>Press  to change frequency Press  to change flow</p>	<p>F6: Timer Mode Six agents différents les modes peuvent être définis dans cette mode. Par exemple, le première série de 9h à 10h suis en mode flux, le deuxième série de 10h à 1h pm le mode impulsion.</p>	<p>F0: Stop Mode Travailler uniquement avec une minuterie mode. Ce mode s'arrête la pompe fonctionnant dans le créneau horaire programmé.</p> <p>Press  to change frequency</p>

1. Pourquoi je ne peux pas changer de mode?

Vérifiez si le mode nuit est activé, s'il est désactivé. Si Wireless est "S", la pompe est contrôlée par la pompe principale, changez le mode sans fil en N (autonome) pour permettre les réglages locaux. Vérifiez la minuterie si vous revenez en mode F6. Après avoir réglé la minuterie, vous devez faire passer F6 en marche. Assurez-vous que tout le programme de la minuterie T1-T6 est réglé, n'oubliez pas de vérifier qu'il ne se chevauche pas en même temps. Sinon, ne fonctionnera pas.

2. Comment puis-je réinitialiser le contrôleur?

Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les programmes du contrôleur.

3. Combien de fois puis-je programmer chaque jour?

Jusqu'à 6 périodes par jours.

4. Pourquoi je ne peux pas utiliser le mode F0?

Mode F0 (arrêt de la pompe), la fonction ne fonctionne qu'en mode minuterie.

5. Pourquoi mon programme ne fonctionne-t-il pas?

Vérifiez la minuterie. Si vous revenez en mode F6 après avoir réglé la minuterie, vous devez faire passer F6 en marche.

6. Ma pompe produit du bruit. Que puis-je faire?

Les nouvelles pompes pourraient avoir un problème de son temporaire. Normalement, le bruit sera naturellement réduit après une semaine de opération. Vous pouvez également essayer de retirer la roue et réinstaller la bague en caoutchouc.

7. Comment puis-je régler pour les pompes maître et esclave?

Réglez le bouton WIFI sur «M» pour une pompe et réglez le contrôleur de pompe B WIFI sur «S».

8. Quelles pièces sont des consommables?

L'empeteur / le caoutchouc et le couvercle sont des articles de consommation, nous recommandons VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LEUR ÉTAT ET LES CHANGER APRÈS UN AN POUR FOURNIR MIEUX LES PERFORMANCES.

ITEM	CODE
Impeller	81001
Rubber Bush	81002
Cover	81003

* Comment régler la minuterie?

D'abord, vous devez changer de fonction en F6: Mode minuterie

Press  pour changer le programme et l'entrée, appuyez sur, press   pour changer de position. Appuyez sur presse   ajuster le reel Heure / horaire / minuterie / mode.

Exemple pour notre minuterie:

 Timer T1 F1 M 09:01:00 Aqua Pump Controller	Schedule	Timer (Start ~ End)	Mode
Time: 09:01:00 T1 T: 09S - 11E F1	T1	09:00 Start ~ 11:00 End	F1
Time: 11:01:00 T2 T: 11S - 13E F2	T2	11:00 Start ~ 13:00 End	F2
Time: 13:01:00 T3 T: 13S - 15E F3	T3	13:00 Start ~ 15:00 End	F3
Time: 15:01:00 T4 T: 15S - 17E F4	T4	15:00 Start ~ 17:00 End	F4
Time: 17:01:00 T5 T: 17S - 22E F5	T5	17:00 Start ~ 22:00 End	F5
Time: 22:01:00 T6 T: 22S - 09E F1	T6	22:00 Start ~ 09:00 End	F1

IV. Remarques

- Ne laissez pas la pompe tourner à sec.
- Sélectionnez un emplacement sec pour le contrôleur où il ne sera pas éclaboussé d'eau.
- Faites attention lors du montage des aimants. Il est recommandé de placer le patin magnétique près du paroi extérieure de l'aquarium pour éviter de casser l'aquarium puis la décaler en correspondance de la pompe emplacement.
- Ne démontez jamais le contrôleur et l'adaptateur sans l'aide d'un professionnel.
- Ne réparez jamais un câble endommagé sans l'aide d'un professionnel. En cas de dommage au câble principal, changez l'ensemble de la pompe ou du bloc d'alimentation.

V. Maintenance & FAQ

Package Content	
Coral Box wave maker pump	Wireless controller with connection cable
Power unit with power cable	Bi-adhesive
User manual	

- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne jamais submerger le contrôleur, le bloc d'alimentation ou le connecteur ou dans l'eau pour éviter des pertes inutiles.
- Nettoyez régulièrement le contrôleur pour garantir de bonnes performances.
- Frottez la surface du contrôleur avec un chiffon sec si elle a été mouillée accidentellement pour empêcher l'eau ruisselant dans le contrôleur.
- Balayez les déchets dans le corps de pompe et sur l'hélice en ouvrant le corps de pompe. Faire pivoter le panier dans le sens anti-horaire pour ouvrir le boîtier et le verrouiller en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Utilisez un chiffon doux pour frotter la lame et nettoyer la saleté dans la pompe

VII.WEEE

EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive In August of 2005, the European Union(EU) implemented the EU WEEE Directive 2002/96/EC and later the WEEE Recast Directive 2012/191EU requiring Producers of electronic and electrical equipment(EEE) to manage and finance the collection,reuse,recycling and to appropriately treat WEEE that the Producer places on the EU market after August 13,2005.

The goal of this directive is to minimize the volume of electrical and electronic waste disposal and to encourage re-use and recycling at the end of life. Coral Box has met its national obligations to the EU WEEE Directive by registering in those countries to which Coral Box is an importer.

Coral Box has also elected to join WEEE Compliance Schemes in some countries to help manage customer returns at end-of-life.If you have purchased Coral Box-branded electrical or electronic products in the EU and are intending to discard these products at the end of their useful life,please do no dispose of them with your other household or municipal waste. Coral Box has labeled its branded electronic products with the WEEE Symbol.(figure 1)to alert our customers that products bearing this label should not be disposed of in a landfill or with municipal or household waste in the EU.

Instead,please be aware that Coral Box is making a return and collection system available to you,free of transportation and recycling costs,for discarding these products.Can only be used by the Company if this document is publicly available.For a copy of Coral Box's Selective Treatment of Waste Electrical and Equipment outlined under Articles 14 and 15 and Annex VII of the EU WEEE Directive 2012/19/EU,please click here [WEEE Selective Treatment List](#) and the list of hazardous materials used in our product.